

ASF14

## آژیر فلاشر اعلام حریق

## FIRE ALARM SOUNDER-FLASHER



آژیر فلاشر آدرس پذیر سانا با استفاده از تکنولوژی پیزوالکتریک قادر به تولید صدایی با شدت ۹۵ دسی بل بر متر می باشد که برای استفاده در فضاهای مسقف مناسب است. بهره‌مندی از چراغ های LED با شدت پرتاب نور بالا امکان مشاهده هشدارها را در تمام جهات فراهم می کند. به کمک شبکه هوشمند سانا می توان فعال شدن یا عدم فعالیت آژیر و یا فلاشر را بطور مستقل مدیریت نمود.

Addressable SANA sounder flasher with using piezoelectric technology can able to produce sound with 95 dB sound intensity that is ideal for indoor used. Using LED lights with high-intensity light throwing provides the ability to view alerts in all directions. This sounder flasher can manage separate by control panel with SANA network.

Technical Specifications		مشخصات فنی	
Rated Voltage	24V	ولتاژ کاری	۲۴ ولت
Compatible With	EN-54	استاندارد طراحی	EN-54
Normal Current Consumption	40µA	جریان مصرفی در حالت عادی	۴۰ میکروآمپر
Alarm Current	30mA	جریان مصرفی در حالت آلام	۳۰ میلی آمپر
Operation Temperature	-10°C to +85°C	دمای عملیاتی	+۸۵ تا -۱۰ درجه سانتی گراد
Sound Output	95 db	شدت صدای خروجی	۹۵ دسی بل
Alarm Light	LED	نوع چراغ هشدار دهنده	LED
Wire diameter	0.5-2.5mm <sup>2</sup>	قطر سیم	۰/۵-۲/۵ میلی متر مربع
Protection	IP-43	درجه حفاظت	IP-43
Controller	Yes	پردازنده	دارد
Weight	125gr	وزن	۱۲۵ گرم
Dimension (W x H)	100x75mm	ابعاد	۱۰۰×۷۵ میلی متر
Color	Red	رنگ	قرمز